



Multi Battery LED Akku Handleuchte HL 3000, 1140 + 2160lm, IP54



MULTIBATTERY
18V-SYSTEM



Technische Daten

Artikelnummer:	1173730000	Akku-Spannung:	18 V
EAN:	4007123681396	Schlagfestigkeit:	IK08
VPE:	1	Schutzklasse:	III
Lichtstrom:	2.160 lm	Schutzart (IP):	IP54
Leistungsaufnahme:	20 W	Farbe:	schwarz, grau
Lichtausbeute:	108 lm/W	Verpackung:	Im Verkaufskarton
Nenneingangsspannung:	18 V	Produktgewicht (ohne Verpackung):	1,43 kg
		Produktlänge (ohne Verpackung):	21,4 cm

Produktbreite (ohne Verpackung):	22,5 cm
Produkthöhe (ohne Verpackung):	19,5 cm
Produktgewicht (inkl. Verpackung):	1,73 kg
Produktlänge (inkl. Verpackung):	22,5 cm
Produktbreite (inkl. Verpackung):	19,5 cm
Produkthöhe (inkl. Verpackung):	19,5 cm

Produkttexte

Maximale Flexibilität. Volle Kompatibilität mit den führenden Akku-Technologien.

- * Kompatibel mit ca. 44 verschiedenen 18V Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 7 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee.
- * Arbeitsleuchte inklusive Schnittstellen Adapter für genannte Hersteller.
- * 2 in 1 Handleuchte und Strahler in einem - max. Leuchtweite 200 m.
- * Superhelle SMD LEDs mit 1140lm als perfekter Scheinwerfer.
- * Lichtring mit 2160lm geeignet für Flächenlicht.
- * Schalter mit Funktion: 100% Spot - 100% Flächenlicht - 75% - 50% - 25% Licht.
- * Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus Spot 100 min pro Ah / Flächenlicht 50min pro Ah.
- * Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
- * Schutzsystem für Power-Tool Akkus: Die eingesetzten Akus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.
- * Abnehmbare Akku Schutzhaube.
- * Mit ergonomischem Griff und verstellbarem Magnetfuß.
- * Mit Ein/Aus Schalter.
- * BGI608 K2: Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen

Lieferumfang

Multi Battery LED Akku Handleuchte HL 3000, 6 Schnittstellen Adapter, Tasche für Adapter