

LED FR-Lichtleiste SlimPro 1800lm - 18W

ESWP-218P

EAN: 4006341734471



Sicherheitshinweise




Anschluss und Installation nur durch Elektrofachkraft!



Spannungsfrei arbeiten!



Niemals direkt in die Lichtquelle sehen! Das ausgesendete Lichtspektrum kann Blauanteile enthalten.



Produkt nicht abgedeckt betreiben. Dies könnte zu gefährlichen Hitzestaus führen!



Installation nur durch Personen mit einschlägigen elektrotechnischen Kenntnissen und Erfahrungen!* Durch unsachgemäße Installation gefährden Sie: ◦ Ihr eigenes Leben ◦ Das Leben der Nutzer der elektrischen Anlage Mit einer unsachgemäßen Installation riskieren Sie schwere Sachschäden, z.B. durch Brand. Es droht für Sie die persönliche Haftung bei Personen- und Sachschäden. Wenden Sie sich an einen Elektroinstallateur! * Erforderliche Fachkenntnisse für die Installation Für die Installation sind insbesondere folgende Fachkenntnisse erforderlich: ◦ Die anzuwendenden „5 Sicherheitsregeln“: Freischalten; gegen Wiedereinschalten sichern; Spannungsfreiheit feststellen; Erden und Kurzschließen; benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken ◦ Auswahl des geeigneten Werkzeuges, der Messgeräte und ggf. der persönlichen Schutzausrüstung ◦ Auswertung der Messergebnisse ◦ Auswahl des Elektroinstallationsmaterials zur Sicherstellung der Abschaltbedingungen ◦ IP-Schutzarten ◦ Einbau des Elektroinstallationsmaterials ◦ Art des Versorgungsnetzes (TN-System, IT-System, TT-System) und die daraus folgenden Anschlussbedingungen (klassische Nullung, Schutzerdung, erforderliche Zusatzmaßnahmen etc.)



Die Installation darf nur von ausgebildeten Fachkräften nach den geltenden Installationsvorschriften durchgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu an einen zugelassenen Elektrofachbetrieb.



ACHTUNG!! Vor der Montage muss der Stromkreis des Anschlusskabels spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.

Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden!

Nur gelieferte Originalteile verwenden!

Keine Zusatzkomponenten einsetzen!

Das Produkt hat keine austauschbaren Teile. Versuchen Sie nicht das Produkt zu öffnen oder zu reparieren!

Technische Daten beachten! Gebrauchsanweisung beachten und aufbewahren! Gebrauchsanweisung an Nachbesitzer weitergeben! Nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt! Beschädigtes Produkt nicht in Betrieb nehmen bzw. nicht weiter verwenden!

Haussicherung ausschalten!

Immer ausreichend abkühlen lassen und zur Reinigung die Leuchte spannungsfrei schalten und den Stromkreis gegen Wiedereinschalten sichern!

Nur auf ebenen und stabilen Oberflächen montieren!

Nicht in Räumen mit Explosionsrisiko benutzen (z. B. Schreinerei, Lackierbetrieb oder Ähnliches)!

Nicht in unmittelbarer Nähe von brennbarem Material benutzen!

Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen!

Die Lichtquelle in der Leuchte ist nicht ersetzbar. Am Ende ihrer Lebensdauer muss die ganze Leuchte ersetzt werden!

Das Produkt muss frei zugänglich bleiben (auch im Betrieb)!

Installationshinweise:

1. Markieren Sie die Bohrungen an der Stelle, an der Sie die Leuchte montieren möchten (Bild 4). Prüfen Sie die gewählte Stelle für die Leuchte auf Leitungen bevor Sie Löcher bohren.
2. Führen Sie die Dübel in die Wand ein und schrauben Sie die Halteclips mithilfe der Schrauben fest (Bild 5).
3. Entfernen Sie die PG-Verschraubung (1) und (2) von der Leuchten-Anschlussseite, indem Sie diese abschrauben. Anschließend führen Sie das Anschlusskabel durch die PG-Verschraubung (1) und (2) (Bild 6).
4. Isolieren Sie das Anschlusskabel 7mm ab und verbinden Sie es mit der Steckklemme (Bild 7). L = Phase (Braun); N = Neutral (Blau)
5. Zum Demontieren drücken Sie die Steckklemmen ein. Die Zuleitung kann während des eindrückens aus der Steckklemme herausgezogen werden.
6. Schrauben Sie nun die PG-Verschraubung (2) wieder an die Leuchten-Anschlussseite und anschließend die Abdeckung (1), um das Anschlusskabel zu fixieren (Bild 7).
7. Drücken Sie die Lampe auf die montierten Halteclips, bis diese hörbar einrasten (Bild 8).
8. Schalten Sie die Sicherung wieder ein (Bild 9).

Die Installationsschritte können Sie den Zeichnungen entnehmen.

Beachten Sie die geltenden Installationsvorschriften nach VDE 0100

Verwenden Sie zum Anschluss einen Aderquerschnitt von 0,75 - 1,5 mm².

Schließen Sie die Leuchte nicht an einen Dimmer an.

Lassen Sie die Leuchte ausreichend abkühlen!

Zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht feuchtes, fusselfreies Tuch, eventuell ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Keine scheuer- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel anwenden.



REV Ritter GmbH

Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de

E-Mail: service@rev.de • (D) (AT) Service-Telefon: 00800 50 00 27 35*

*kostenfreie Service-Rufnummer, Mobilfunkpreise abweichend