

ARTIKEL NR. 5068

**LED-Netzteil CC 3-38W 300-1050mA 10-54V dimmbar DALI-2 geeignet für Zentralbatterie**



zur Artikelseite

- Das Netzteil ist dimmbar über DALI-2
- Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet
- Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 1%-100% gedimmt werden
- Der Ausgangsstrom ist einstellbar:  
300/350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1050mA
- Das Netzteil ist standardmäßig auf 300mA eingestellt
- Geeignet für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen

**GEWICHT IN KG** 0.137  
**LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT** 3-38  
**LEUCHTEN PRO SICHERUNGS-AUTOMAT** B16A: 51, C16A: 85

**ABMESSUNGEN**

**Länge:** 147mm  
**Breite:** 44mm  
**Höhe:** 30mm

**AUSGANGSSPANNUNG** 10 - 54 V DC  
**AUSGANGSSTROM IN A** 0,3-1,05  
**DIMMBAR** DALI-2  
**EINGANGSSPANNUNG** 176-240V AC/DC  
**FREQUENZBEREICH IN HERTZ** 50/60  
**GARANTIE** 2 Jahre  
**KABELLÄNGE** 10 cm  
**MATERIAL DES GEHÄUSES** Kunststoff  
**NOTSTROMTAUGLICH** Ja  
**POWER-FACTOR** 0,9  
**IP-SCHUTZART** IP20  
**SCHUTZKLASSE** II  
**SPANNUNGSART** AC/DC  
**TC TEMPERATUR IN °C** 80  
**TEMPERATURBEREICH** -25°C bis +45°C  
**ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ** 2000 V