

EFI-2 F 40/0.1



Spezifikationen

ETI Artikel-Nummer	002062623
Beschreibung	EFI-2 F 40/0.1
Klassifizierungsname	Fehlerstromschutzschalter
Bemessungsstrom (A)	40
Typ	F
Bemessungsfehlerstrom	0.1
Stromart	AC
Bemessungsspannung V	230
Montagetyp	TH 35
Tiefe (mm)	70
Anzahl der Pole	2
IP-Schutzart	IP20
Bemessungsfrequenz (Hz)	50
Standard	EN/IEC 61008-1, IEC 62423
Bemessungsquerschnitt	1...25
Auslösezeit	Short Time Delay
bemessungsbedingter Kurzschlussstrom Inc (kA)	10 kA

Online-Produktseite 

Sonstige Dokumentation



technischer Datenkatalog

3D-Modell

Bedienungsanleitung

CE-Erklärung

COM_ETISTORE_ITEM_DOCTYPE_whitePa
per