



DCB1880-XJ

18 Volt / 8 Ah Tabless Ersatz-Akku

- 18 Volt Tabless-Akku auf der Basis innovativer Tabless-Zellen-Technologie
- Einsetzbar in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
- Verfügt gegenüber konventionellen Rundzellen-Akkus bei gleichem Spannungsniveau und vergleichbarer Kapazität über folgende Vorteile:
 - Bis zu +60% Laufzeit im Vergleich zu einem Standard 5Ah XR Akku
 - Bessere Möglichkeit der Wärmeableitung infolge der Verteilung der Energie über die gesamte Oberfläche
 - Längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch effizientere Temperaturkontrolle
 - Im Gegensatz zu Standard Rundzellen wird der Stromfluss durch mehrere Lamellen geleitet, sodass der Akku länger, stärker und kühler arbeiten kann
- Kein Memory-Effekt und geringste Selbstentladung gewährleisten problemlosen Langzeiteinsatz
- Zusätzliche Gummierung des Gehäuses bietet Schutz vor Beschädigung
- Kontrollierbarer Einsatz durch zuverlässige Kapazitätsanzeige über 3 LEDs
- Mit 144 Wh ist der Tabless-Akku als Gefahrgut der Klasse 9 eingestuft
- Passend für alle Akku-Werkzeuge aus dem DeWalt 18 Volt XR Akku-Programm
- Aufladbar mit allen DeWalt XR System-Schnellladegeräten

Technische Daten DCB1880-XJ

Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 8 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion) Tabless Zylindrische Zellen
Abmessungen (L x B x H)	13,15 x 8,35 x 7,17 cm
Gewicht	0,94 kg
Einsetzbar	in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen
EAN-code	5035048835753