

# Testboy TV 411

## Kontaktloser Drehfeld- und Rotationstester

Der kontaktlose Drehfeld- und Rotationstester TV 411 zeigt die Phasenfolge und Drehfeldrichtung der Außenleiter an und ist besonders für Serviceaufgaben in Motorinstallationen und mehrphasigen Netzen geeignet. Die kontaktlose Messung mit den farbig isolierten Klemmen beschleunigt den Serviceeinsatz und minimiert die Gefahr des Berührens elektrisch aktiver Leiter. Der integrierte Rotationstester ermittelt zudem kontaktlos durch Messung des Wechseltmagnetfeldes die Drehrichtung der Motorwelle.

### Ihre Vorteile

- | kontaktlose Messung der Phasenfolge und des Drehfeldes
- | integrierter Rotationstester
- | schnell zu erfassende LED-Anzeige



### SPEZIFIKATIONEN

	Testboy TV 411
Anzeige	Optisch, 6 LEDs
Spannungsbereich	70–600 V AC
Frequenzbereich	50/60 Hz
Prüfleitungslänge	50 cm
Überspannungskategorie	CAT III 600 V
Gehäuse	ABS-Kunststoff
Abmessungen	110 x 70 x 30 mm
Gewicht	220 g (inkl. Batterien)
Spannungsversorgung	2x 1,5 V AA
Lieferumfang	Inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, Bereitschaftstasche

